一、停用驅動程式強制簽章

1.按[Win]+[I],顯示如下圖設定介面,點選 [更新與安全性]



2.點選 [復原] 再選擇 "進階啟動"中之 [立即重新啟動]



3. 電腦重新開機後出現如下圖,點選"疑難排解"



4.點選" 啓動設定"



6. 選取 [停用驅動程式強制簽章]

進階開機選項	
選擇進階選項: Windows Server 2016 (使用方向鍵來反白您的選擇。)	
修復您的電腦	
安全模式 安全模式 (含網路功能) 安全模式 (含命令提示字元)	
啟用開機記錄 啟用低解析度視訊 上次的正確設定(進階) 偵錯模式 停用系統失敗時自動重新啟動 停用驅動程式強制簽章 停用開機初期啟動的反惡意程式碼驅動程式	
正常啟動 Windows	
描述: 允許載入包含不正確簽章的驅動程式。	
ENTER=裡援	ESC=取消

二、安裝印表機驅動程式

1.到 [控制台] 點選 [裝置和印表機], 選擇 [新增印表機], 出現如下圖畫面, 點選"我要的印表機未列出"

選擇要新增至此電腦的 _{選取装置}	的裝置或印表	機			
S AL-M4000-45033 印表機	9	8	OKI-C911-AEDF 印表機	9D	

2. 選擇 [以手動設定新增本機印表機或網路印表機]

		×
÷	₩ 新増印表機	
	依其他選項尋找印表機	
	○ 我的 <mark>印表機有點酱。協助我尋找它。(<u>R</u>)</mark>	
	○ 依名稱選取共用的印表機(S)	
	瀏覽(民)	
	範例: \\computername\printername 或 http://computername/printers/printername/.printer	
	○使用 TCP/IP 位址或主機名稱新增印表機())	
	○新始可透過藍牙、無線或網路探索的印表機(L)	
	● 以手動設定新增本機印表機或網路印表機(O)	
	下一步(N) 取消	

3.依印表機連接狀況選擇印表機連接埠與印表機驅動程式版本,安裝過程式出現如下圖,請點選 [仍然安裝此驅動程式軟體]

